

Utgångsenhet KNX

KOMBI AKTOR 16K 230V 16A

Typ: SAH/S16.16.7.1

E-nr: 1739889

GTIN: 4016779066853

IP20



Den kompakta 16A kombiaktorn har 16 oberoende utgångar (ej elektromekaniskt sammankopplade). Utgångarna kan användas individuellt via ABB i-bus® KNX för omkoppling av elektriska laster eller parvis för styrning av 230 V AC jalousier eller markiser. Enheten har en manuell styrning, som också kan inaktiveras. Via manuell manövrering kan utgångarna manuellt köras och växlings- eller körstatus visas. Enheten drivs av busspänning och kräver ingen extra strömförsörjning. Omfattande programmerbara funktioner.

Teknisk specifikation

Allmän information

Produkt ID:	2CDG110251R0011
-------------	-----------------

Packning

Förpackning:	1
Enhet:	st

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-radio:	Nej
Bussystem radiofrekvens:	Nej
Bussystem LON:	Nej

Bussystem Powernet:	Nej
Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	Nej
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	8
Manuell styrning/handaktivering:	Ja
Med LED-indikering:	Ja
Max. omkopplingseffekt:	1200 W
Uteffekt:	1200 W
För kapacitiv last:	Nej
Max. antal omkopplarkontakter:	16
Max. omkopplingsström:	16 A
Märkström:	16 A
Nominell driftspänning:	230 V
Olika faser kan anslutas:	Ja
Bussanslutning ingår:	Nej
Avtagbar bussmodul:	Nej
Minsta djup på infälld installationsdosa:	64.5 mm
Kan byggas ut med moduler:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP20